

Kablosuz Ayarları Nasıl Yapılandırabilirim?

Değerli Müşterimiz,

Cihazınızın Kablosuz ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz;

Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

2. Web tarayıcınızın "**Adres**" kısmına cihazınızın Web arayüzünün varsayılan adres olan <u>http://192.168.2.1</u> adresini yazıp "**Enter**" a basınız.

AirTies	Windows Internet Explorer	
<u>• O 2</u>	2 192.168.2.1	
* * 1	🗑 AirTies	
1 4 N	AirTies	

3. Cihazınızın web ara yüzünün "**GİRİŞ**" ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. "**Şifre**" alanını boş bırakıp "**Tamam**" tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.



Uyarı: Eğer cihazınızı servis sağlayıcınızdan edindiyseniz, giriş ekranında "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" soran bir ekran mevcut olabilir. Cihazın varsayılan kullanıcı adına "**admin**" şifre bölümüne "**ttnet**" yazarak geçiş yapabilirsiniz. Eğer cihazın giriş şifresini daha önce değiştirdiyseniz şifre bölümüne değiştirdiğiniz şifreyi yazmalısınız.

	GIRIŞ	
Kullanıcı Adı		
Şifre		
	ТАМАМ	

• AirTies

4. Kablosuz ağınızın ayarlarını yapmak için "**KABLOSUZ**" ana menüsüne tıklayınız. Açılan sayfada "Kablosuz Ağ Etkin" kutucuğunun mutlaka işaretli olması gerekmektedir. Değilse lütfen işaretleyip, "**Kaydet**" tuşuna tıklayınız.

Kablosuz Bağlantılar					
	WLAN (2.4 GHz) Kablosuz Ağ Etkin 🗵				
	Bant 2.4 GHz				
	Bağlı İstemciler				
SSID: AirTies_Kablosuz_Ag_Adi	ŞİFRELEME: WPA/WPA2	DURUM: Aktif			

5. Sol taraftaki "**KABLOSUZ**" ana menüsü altındaki "**Kablosuz Ağ Ayarları**" başlıklı ekranı açınız. Dilerseniz "**Kablosuz Ağ Adı**" ve "**Şifre**" olarak modeminizin altında yazan ve kablosuz ağ ayarları sayfasında da görebileceğiniz varsayılan kablosuz ağ adını ve yine modemin altında da yazan ve o modeme özel olarak atanmış kablosuz ağ şifresini kullanabilirsiniz. Kendi kablosuz bilgilerinizi oluşturmak isterseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Kablosuz Ağ Ayarları							
Cihazınızın fabrika ayarlarında kablosuz ağ etkindir. Kablosuz ağınıza kendi dilediğiniz bir isim vermek için 'Kablosuz Ağ Adı (SSID)' alanına bir isim girebilir, dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek için 'Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle' kutusunu işaretleyebilirsiniz. 2.4 GHz frekansında kablosuz iletişim için 1-13 arası bir kanal seçebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallarını kullanmanızı tavsiye ederiz).							
	Frekans : Mod :	2.4 GHz 802.11b/g/n					
	Kanal :	Auto					
	Güç : Bant Genişliği :	100% • Auto 20/40 MH •					
	Hız(Mb/s) :	Auto					
	AirTouch : WPS PIN :	✓ 66665328					
Etkin Kablosuz Ağ Adı (SSID)	Kablosuz Ağ Adını (SSID) giz	de Kullanıcı İzolasyonu G	üvenlik	Şifre			
AirTies_Kablosuz_Ag_Adi			WPA+WPA2 💌	Sifreniz			
TTNET_AirTies_2		9	Şifreleme Yok 💌				
TTNET_AirTies_3		•	Şifreleme Yok 💌				
TTNET_AirTies_4			Şifreleme Yok 💌				
Kaydet							

6. "**Kablosuz Ağ Adı (SSID)**" alanınına gireceğiniz kablosuz ağ ismi modeminizin yayın yaptığı isimdir. Modeminizin hangi isimle görülmesini istiyorsanız o ismi Türkçe karakter kullanmadan ve arada boşluk bırakmadan birleşik şekilde yazınız.(İsmi değiştirmeniz tavsiye edilir)



7. "**Kanal**" alanında modeminizin yayın yapacağı kanalı (frekans) seçebilirsiniz. 1, 6, 11 kanallarından birini seçmeniz tavsiye edilir.

8. "**Güvenlik**" seçeneğinden **WPA+WPA2**'yi seçiniz. "**Şifre**" alanına Türkçe karakter (ç,ö,ü,ı,ğ,ş) ve boşluk **kullanmadan** en az 8 en çok 63 karakterden oluşan, kolayca tahmin edilemeyecek ve unutmayacağınız şekilde bir parola girip **Kaydet** butonuna basınız.

9. Cihazınız ile kablosuz olarak bağlantı kuracak olan tüm cihazlarda aynı şifreyi girmeniz gerekmektedir.

Bağlantının Sağlanması

İşletim sisteminiz XP ise;

- 1. Başlat'a tıklayınız Denetim Masası'na giriniz.
- 2. Ağ Bağlantılarım'a giriniz.
- 3. Kablosuz Ağ Bağlantısı'na sağ tuş tıklayarak Kullanılabilir Kablosuz Ağları Görüntüle'ye tıklayınız.

4. Ağ listesinde modeminizi bulunuz, (Yukarıda verdiğiniz yeni isimi bulunuz) **Bağlan** dediğinizde **Ağ Anahtarı** soracaktır, buraya şifreleme yaparken girdiğiniz <u>şifrenizi alt kısımda da onaylayarak giriniz</u> ve devam ediniz.

Kısa bir süre modeminizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Güvenlik Etkin Kablosuz Ağ** sahibisiniz demektir.

İşletim Sisteminiz Vista veya Windows 7 ise;

1. Başlat'a tıklayınız Denetim Masası'na giriniz.

2. Ağ ve Paylaşım Merkezi'ne giriniz. (Windows 7 için Denetim masasında, önce Ağ ve İnternet sonra Ağ ve Paylaşım merkezi'ni tıklayınız.)

- 3. Ekrandaki menüden Bir Ağa Bağlan sekmesine tıklayınız.
- 4. Karşınıza çıkan pencereden modeminizin ismini bularak çift tıklayınız yada bağlan'a basınız.
- 5. Karşınıza gelen şifre kısmına modemde girdiğimiz şifrenizi giriniz ve bağlana basınız.
- 6. Bağlantı başarı ile kurulursa seçeneklerde değişiklik yapmadan Kapat'a basınız.

Kısa bir süre modeminizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Güvenlik Etkin Kablosuz Ağ** sahibisiniz demektir.

Eğer bu ayarlardan sonra Internet bağlantınız yine de gerçekleşmezse, lütfen ADSL servis sağlayıcınıza danışınız.

AirTies ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.