

Kablosuz Ayarları Nasıl Yapılandırabilirim?

Değerli Müşterimiz,

Cihazınızın Kablosuz ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz;

Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir **Ethernet (LAN)** kablosu takınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.
2. Web tarayıcınızın “Adres” kısmına cihazınızın Web arayüzünün varsayılan adres olan <http://192.168.2.1> adresini yazıp “Enter” a basınız.



3. Cihazınızın web ara yüzünün “GİRİŞ” ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. “Şifre” alanını boş bırakıp “Tamam” tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| GİRİŞ | |
| Şifre | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="TAMAM"/> | |

Uyarı: Eğer cihazınızı servis sağlayıcınızdan edindiyseniz, giriş ekranında “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” soran bir ekran mevcut olabilir. Cihazın varsayılan kullanıcı adına “admin” şifre bölümüne “ttnet” yazarak geçiş yapabilirsiniz. Eğer cihazın giriş şifresini daha önce değiştirdiyseniz şifre bölümüne değiştirdiğiniz şifreyi yazmalısınız.

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| GİRİŞ | |
| Kullanıcı Adı | <input type="text"/> |
| Şifre | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="TAMAM"/> | |

4. Kablosuz ağınızın ayarlarını yapmak için “**KABLOSUZ**” ana menüsüne tıklayınız. Açılan sayfada “Kablosuz Ağ Etkin” kutucuğunun mutlaka işaretli olması gerekmektedir. Değilse lütfen işaretleyip, “**Kaydet**” tuşuna tıklayınız.

Uyarı: İnternet Explorer ya da Microsoft Edge tarayıcılarını kullanacaksanız “**Lütfen Sayfa Yüklenirken Bekleyiniz**” uyarısı ile karşılaşabilirsiniz bu sorunu gidermek için [Microsoft Edge ve İnternet Explorer Uyumluluk Görünümü Ayarı](#) dokümanımızı açarak sorunu giderebilirsiniz.

Kablosuz Bağlantılar

WLAN (2.4 GHz) Kablosuz Ağ Etkin

Bant 2.4 GHz

Bağlı İstemciler

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| SSID: AirTies_Kablosuz_Ag_Adi | ŞİFRELEME: WPA/WPA2 | DURUM: Aktif |
| SSID: TTNET_AirTies_Air5650_2 | ŞİFRELEME: Şifreleme Yok | DURUM: Pasif |

5. Sol taraftaki “**KABLOSUZ**” ana menüsü altındaki “**Kablosuz Ağ Ayarları**” başlıklı ekranı açınız. Dilerseniz “Kablosuz Ağ Adı ve “Şifre” olarak modeminizin arka tarafında yazan ve kablosuz ağ ayarları sayfasında da görebileceğiniz varsayılan kablosuz ağ adını (TTNET_AirTies_Air5650_....) ve yine modem arka tarafında yazan ve o modeme özel olarak atanmış kablosuz ağ şifresini kullanabilirsiniz. Kendi kablosuz bilgilerinizi oluşturmak isterseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Kablosuz Ağ Ayarları

Cihazınızın fabrika ayarlarında kablosuz ağ etkindir. Kablosuz ağınıza kendi dilediğiniz bir isim vermek için 'Kablosuz Ağ Adı (SSID)' alanına bir isim girebilir, dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek için 'Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle' kutusunu işaretleyebilirsiniz. 2.4 GHz frekansında kablosuz iletişim için 1-13 arası bir kanal seçebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanalları kullanmanızı tavsiye ederiz).


| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Frekans : | 2.4 GHz |
| Mod : | 802.11b/g/n |
| Kanal : | Auto |
| Güç : | 100% |
| Bant Genişliği : | Auto 20/40 MH |
| Hız(Mb/s) : | Auto |
| AirTouch : | <input checked="" type="checkbox"/> |
| WPS PIN : | 69373961 |

| Etkin | Kablosuz Ağ Adı (SSID) | Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle | Kullanıcı İzolasyonu | Güvenlik | Şifre |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | AirTies_Kablosuz_Ag_Adi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | WPA+WPA2 | Sifreniz |
| <input type="checkbox"/> | TTNET_AirTies_Air5650_2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Şifreleme Yok | |

6. “**Kablosuz Ağ Adı (SSID)**” alanına gireceğiniz kablosuz ağ ismi modeminizin yayın yaptığı isimdir. Modeminizin hangi isimle görülmesini istiyorsanız o ismi Türkçe karakter kullanmadan ve arada boşluk bırakmadan birleşik şekilde yazınız. (İsmi değiştirmeniz tavsiye edilir)
7. “**Kanal**” alanında modeminizin yayın yapacağı kanalı (frekans) seçebilirsiniz. 1, 6, 11 kanallarından birini seçmeniz tavsiye edilir.
8. **Güvenlik** seçeneğinden **WPA+WPA2**'yi seçiniz. “**Şifre**” alanına Türkçe karakter (ç,ö,ü,ı,ğ,ş) ve boşluk **kullanmadan** en az 8 en çok 63 karakterden oluşan, kolayca tahmin edilemeyecek ve unutmayacağınız şekilde bir parola girip **Kaydet** butonuna basınız.
9. Cihazınız ile kablosuz olarak bağlantı kuracak olan tüm cihazlarda aynı şifreyi girmeniz gerekmektedir.


Bağlantının Sağlanması

İşletim Sisteminiz Windows 7 ise;

1. **Başlat**'a  tıklayınız **Denetim Masası**'na giriniz.
2. Öncelikle **Ağ ve İnternet** sonrasında **Ağ ve Paylaşım Merkezi**'ne giriniz.
3. Ekrandaki menüden **Bir Ağa Bağlan** sekmesine tıklayınız.
4. Karşınıza çıkan pencereden modeminizin ismini bularak çift tıklayınız ya da **bağlan**'a tıklayınız.
5. Karşınıza gelen şifre kısmına modemde belirlediğiniz şifrenizi giriniz ve **bağlana** tıklayınız.
6. Bağlantı başarı ile kurulursa seçeneklerde değişiklik yapmadan **Kapat**'a tıklayınız.

Kısa bir süre modeminizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Güvenlik Etkin Kablosuz Ağ** sahibisiniz.

İşletim Sisteminiz Windows 8 yada Windows 10 ise;

1. Masa üstü ekranında saatin olduğu bölümdeki “**Kullanılabilir ağları görüntüle**”  butonuna basınız.
5. Açılan kablosuz ağ listesinden kendi modeminize verdiğiniz ismi bularak tıklayınız.
6. Hemen ardından kablosuz ağınızın altında beliren “**Bağlan**” a tıklayınız.
7. Karşınıza gelen şifre kısmına modemde belirlediğiniz “**Kablosuz Ağ Şifrenizi**” giriniz ve “**İleri**” ye tıklayınız.

Kısa bir süre modeminizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Bağlı / Güvenli** Kablosuz Ağ bağlantısına sahibisiniz.

Eğer bu ayarlardan sonra İnternet bağlantınız yine de gerçekleşmezse, lütfen ADSL servis sağlayıcınıza danışınız.

AirTies ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.